

FPGAに必要なコンフィギュレーションデバイスと個数



		必要なコンフィギュレーションデバイス									
		コンフィギュレーションデバイスの注文型番は<コンフィギュレーションデバイス 比較表>をご参照下さい									
デバイス	データサイズ (bits)	EPC1441	EPC1	EPC2	EPC4 (2)	EPC8 (2)	EPC16 (2)	EPCS1	EPCS4	EPCS16	EPCS64
STRATIX II (1.2V)	EP2S15	5,000,000			2	1	1	1		1	1
	EP2S30	10,100,000			4		1	1			1
	EP2S60	17,100,000			7		1			1 (2)	1
	EP2S90	27,500,000			11						1
	EP2S130	39,600,000			16						1
	EP2S180	52,400,000			21						1
STRATIX (1.5V)	EP1S10	3,534,640		3 (1)	1	1	1				
	EP1S20	5,904,832		4	1	1	1				
	EP1S25	7,894,144		5		1	1				
	EP1S30	10,379,368		7		1	1				
	EP1S40	12,389,632		8		1	1				
	EP1S60	17,543,968		11			1				
	EP1S80	23,834,032		15				1			
Stratix GX (1.5V)	EP1SGX10	3,534,640		3	1	1	1				
	EP1SGX25	7,894,144		5		1	1				
	EP1SGX40	12,389,632		8		1	1				
Cyclone II (1.2V)	EP2C5	1,223,980		1	1	1	1	1 (2)	1	1	1
	EP2C8	1,983,792		1	1	1	1		1	1	1
	EP2C20	3,930,986		2	1	1	1		1	1	1
	EP2C35	77,071,234		4		1	1			1	1
	EP2C50	9,122,148		5		1	1			1	1
	EP2C70	10,249,694		7			1			1	1
	Cyclone (1.5V)	EP1C3	628,000	1	1	1	1	1	1	1	1
EP1C4		925,000	1	1	1	1	1	1	1	1	1
EP1C6		1,167,000	1 (2)	1	1	1	1	1 (2)	1	1	1
EP1C12		2,324,000		2	1	1	1		1	1	1
EP1C20		3,559,000		2 (2)	1	1	1		1	1	1
APEX II (1.5V)	EP2A15	4,346,000		3	1	1	1				
	EP2A25	6,276,000		4	1	1	1				
	EP2A40	9,612,000		6		1	1				
	EP2A70	17,390,000		11			1				
Mercury (1.8V)	EP1M120	1,300,000		1	1	1	1				
	EP1M350	4,400,000		3	1	1	1				
APEX 20KC (1.8V)	EP20K200C	1,964,000		2	1	1	1				
	EP20K400C	3,901,000		3	1	1	1				
	EP20K600C	5,564,000		4	1	1	1				
APEX 20KE (1.8V)	EP20K1000C	8,938,000		6		1	1				
	EP20K30E	348,000	1	1	1	1	1	1			
	EP20K60E	641,000	1	1	1	1	1	1			
	EP20K100E	990,000		1	1	1	1	1			
	EP20K160E	1,523,000		1	1	1	1	1			
	EP20K200E	1,964,000		2	1	1	1	1			
	EP20K300E	2,733,000		2	1	1	1	1			
	EP20K400E	3,901,000		3	1	1	1	1			
	EP20K600E	5,564,000		4	1	1	1	1			
	EP20K1000E	8,938,000		6		1	1	1			
APEX 20K (2.5V)	EP20K1500E	12,011,000		8		1	1	1			
	EP20K100	985,000		1	1	1	1	1			
	EP20K200	1,950,000		2	1	1	1	1			
ACEX 1K (2.5V)	EP20K400	3,878,000		3	1	1	1	1			
	EP1K10	120,000	1	1	1	1	1	1			
	EP1K30	470,000		1	1	1	1	1			
FLEX 10KE (2.5V)	EP1K50	785,000		1	1	1	1	1			
	EP1K100	1,336,000		1	1	1	1	1			
	EPF10K30E	470,000		1	1	1	1	1			
	EPF10K50E	785,000		1	1	1	1	1			
	EPF10K50S	785,000		1	1	1	1	1			
	EPF10K100B	1,200,000		1	1	1	1	1			
	EPF10K100E	1,336,000		1	1	1	1	1			
FLEX 10KA (3.3V)	EPF10K130E	1,840,000		2	1	1	1	1			
	EPF10K200E	2,757,000		2	1	1	1	1			
	EPF10K200S	2,757,000		2	1	1	1	1			
	EPF10K10A	120,000	1	1	1	1	1	1			
	EPF10K30A	406,000	1	1	1	1	1	1			
	EPF10K50V	621,000		1	1	1	1	1			
FLEX 10K (5.0V)	EPF10K100A	1,200,000		1	1	1	1	1			
	EPF10K130V	1,600,000		1	1	1	1	1			
	EPF10K250A	3,300,000		2	1	1	1	1			
	EPF10K10	118,000	1	1	1	1	1	1			
	EPF10K20	231,000	1	1	1	1	1	1			
	EPF10K30	376,000	1	1	1	1	1	1			
FLEX 6000/A (3.3V)	EPF10K40	498,000		1	1	1	1	1			
	EPF10K50	621,000		1	1	1	1	1			
	EPF10K70	892,000		1	1	1	1	1			
	EPF10K100	1,200,000		1	1	1	1	1			
	EPF6010A	260,000	1	1							
EPF6016 (5.0V)	260,000	1	1								
EPF6016A	260,000	1	1								
EPF6024A	398,000	1	1								

(1) EP1S10ESは4個
(2) 圧縮時

[本資料に関する注意事項]
本資料に関する内容は予告なく変更されることがあります。値はハンドブックなどをご確認の上、ご使用ください。

[改定履歴]
version # 日付 内容
Ver 2 2007年5月29日 作成

[問合せ先]
本資料に関して、もしくは見積もり希望などは弊社担当営業までご連絡ください。技術的お問い合わせ等は弊社技術担当までご連絡ください。弊社担当営業もしくは担当技術をご存知でない場合は、弊社の代表番号からアルティマウェブからお問い合わせください。
アルティマ代表電話番号 :045-476-2197
アルティマウェブの問い合わせフォーム :http://www.altimnet.com/form/form_altera.htm

